

BR 30/1 C BP

Perfekt för professionell rengöring i trånga och små ytor. Den kompakta BR 30/1 C är batteridrivna och utrustad med Kärchers borstvalsteknik med mikrofiber.



Beställningsnummer

1.783-054.0

- Enastående rengöringskapacitet

Tekniska data

EAN-kod		4054278659602
Batteriplattform		18 V batteriplattform
Drivning		Batteri
Nominell ineffekt/amp.	W	70
Arbetsbredd, borste	mm	300
Ren-/smutsvattenbehållare	l	1 / 0,7
Anläggningsstryck	g/cm ²	40
Borstvarvtal	varv/min rpm	500 / 650
Max. ytkapacitet	m ² /h	200
Ljudtrycksnivå	dB(A)	55
Vattenförbrukning	ml/min	30
Batterityp		Avtagbart litiumjonbatteri
Spänning	V	18
Antal batterier som krävs	Del(ar)	1
strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vikt (med tillbehör)	kg	6,1
Vikt utan tillbehör	kg	6,1
Vikt inkl. förpackning	kg	10,6
Mått (L x B x H)	mm	340 x 305 x 1200

Utrustning

Variant	Batteri ej inkluderat
2-tanksystem	■
Borstvals	■

- Ingår i standardutrustningen



Utmärkt rengöringsresultat

- Upp till 20% bättre resultat än manuell rengöring
- Noggrann upptagning av smutsvatten, rengöringsmedel, löst skräp och hår.
- Ökar rengöringskvaliteten och hygienivån.



Kort torktid


- Upp till 60% snabbare torktid än manuell rengöring.
- Kortare torktider minskar halkrisken på våta golv.
- Kortare städtider betyder högre produktivitet och lägre kostnader.



Hög grad av hygien

- Noggrann upptagning av smutsvatten, rengöringsmedel, löst skräp och hår.
- Hygieniskt korrekt rengöring för ökad arbetsmiljö och säkerhet.
- Lägre risk för kors-kontaminering och överföring av patogener.

TILLBEHÖR TILL BR 30/1 C BP 1.783-054.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
RONDELLVALS/RONDELLVALSAXEL			
Borstvalsar, mikrofiber			
Set of rollers blue	1 4.030-088.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Set of rollers stone	2 4.030-126.0		<input type="checkbox"/>
BATTERIER			
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A	3 2.445-034.0	18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.	<input type="checkbox"/>
BATTERILADDARE			
Snabbladdare till 18V Litium-ion batteri	4 2.445-032.0	Med snabbladdaren kan 18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på endast 44 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 18V-batteriplattform.	<input type="checkbox"/>
Fast battery recharger Battery Power 18/	5 2.445-036.0		<input type="checkbox"/>
	6 2.445-038.0		<input type="checkbox"/>
BATTERIER			
Batteri Power+ 18/30	7 2.445-042.0	Med Real Time Technology via LCD-display: Mycket kraftfullt Batteri Power+ 18 V litiumjonbatteri. Lång drifttid tack vare kapacitet på 3,0 Ah. Med spänningsovervakning och kapsling IPX5.	<input type="checkbox"/>
LADDARE			
Snabbladdare Batteri Power+ 18/60	8 2.445-044.0	Snabbladdare för Batteri Power+ 18 V litiumjonbatterier. Korta laddningstider tack vare laddningsström på upp till 6 A. Med LED-statusindikator. Låg energiförbrukning i standbyläge, kan monteras på en vägg.	<input type="checkbox"/>
Fast battery recharger Battery Power+ 18/60	9 2.445-046.0		<input type="checkbox"/>
	10 2.445-048.0		<input type="checkbox"/>
DAGLIG RENGÖRING			
	11		<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör